

Dane ogólne Technologia Elektrofotograficzna drukarka laserowa Klasyfikacja lasera Produkt zawierający laser klasy 1 (IEC60825-1:2014) Procesor 600 MHz Pamięć 64 MB Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n Interfejs lokalny Hi-Speed USB 2.0 Wyświetlacz LCD 1 wiersz x 16 znaków Drukowanie Prędkość druku - Standard(A4) Do 30 stron na minutę Prędkość druku - Druk dwustronny (A4) Do 15 stron na minutę (7,5 arkuszy na minutę) Rozdzielczość Do 1 200 x 1 200dpi Tryb cichej pracy Możliwość obniżenia poziomu hałasu podczas drukowania poprzez zmniejszenie szybkości druku do 13 stron na minutę Automatyczny druk dwustronny Drukuj na obu stronach papieru Czas wydruku pierwszej strony Mniej niż 8,5 s z trybu gotowości Czas rozgrzewania Mniej niż 9 s z trybu uśpienia Języki druku GDI Funkcje drukarki Drukowanie N stron<sup>3</sup> Zmniejszanie 2, 4, 9, 16 lub 25 stron A4 i drukowanie ich na 1 stronie A4 (Mac: 2, 4, 6, 9, lub 16 stron) Drukowanie plakatów<sup>4</sup> Powiększanie 1 strony A4 do rozmiaru plakatu przy użyciu 4, 9, 16 lub 25 stron A4 Drukowanie znaków wodnych<sup>4</sup> Na dokumentach można drukować standardowy lub samodzielnie zdefiniowany tekst jako znak wodny Drukowanie ID<sup>4</sup> Na dokumentach można drukować dane ułatwiające ich identyfikację (datę i godzinę, krótki tekst zdefiniowany przez użytkownika lub nazwę użytkownika komputera) Ręczny druk dwustronny<sup>4</sup> Ręczne drukowanie na obu stronach papieru (zalecane w przypadku nośników nieobsługiwanych przez duplex automatyczny) Drukowanie broszur<sup>4</sup> Drukuj dokumenty w formie broszury formatu A5 przy użyciu funkcji automatycznego lub ręcznego druku dwustronnego Profile drukowania<sup>3</sup> Zapisuj często używane konfiguracje sterownika jako profile, by zapewnić sobie do nich szybki dostęp Drukowanie tekstu na czarno<sup>4</sup> Podczas drukowania urządzenie konwertuje cały tekst w dokumencie do koloru czarnego Archiwum wydruków<sup>4</sup> Funkcja umożliwia zapisywanie kopii wszystkich drukowanych dokumentów w postaci plików PDF Obsługa papieru - Wyposażenie standardowe Wejście papieru<sup>2</sup> Podajnik standardowy - 250 arkuszy Podajnik uniwersalny - 1 arkusz Wyjście papieru<sup>2</sup> Stroną zadrukowaną do dołu - 150 arkuszy Stroną zadrukowaną do góry (Prosta ścieżka papieru) - 1 arkusz Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm. Sterownik drukarki Windows® Windows® 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows® 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows® 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows® Server 2016, 2012 2012R2 i 2008R2 Windows® Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa) Macintosh<sup>5</sup> macOS 10.10.5 lub

nowszy Linux5 CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa) Sieć i bezpieczeństwo Sieć bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury / Tryb ad-hoc) Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP) Wi-Fi Direct™ Drukowanie bezprzewodowe z pominięciem punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (tryb automatyczny i ręczny) Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected Setup (WPS) Aplikacje bezprzewodowe Vertical Pairing Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 i IPv6) Powiadomienia e-mail Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia, np. w przypadku konieczności wymiany tonera Raporty e-mail Regularne wysyłanie raportów dotyczących wykorzystania urządzenia na zdefiniowany adres e-mail Filtr IP Funkcja pozwala na określenie użytkowników sieci, którym chcesz zezwolić lub zabronić dostępu do urządzenia przez sieć (tylko IPv4) Blokada ustawień Zablokuj panel sterowania, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym dostępem innych osób IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, Web Services (Drukowanie), klient SNTP IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/ HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services (Drukowanie) Drukowanie mobilne / oparte na sieci Web iPrint&Scan (Android) Bezpośrednie drukowanie ze smartfonu lub tabletu z systemem operacyjnym Android iPrint&Scan (iPad / iPhone) Bezpośrednie drukowanie z urządzenia iPad / iPhone iPrint&Scan (Windows® Phone) Bezpośrednie drukowanie ze smartfonu z systemem operacyjnym Windows® Phone Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT) Bezpośrednie drukowanie z tabletu z systemem operacyjnym Windows® 8, 10 lub Windows RT Google Cloud Print 2.0 Drukowanie najpopularniejszych rodzajów plików z dowolnej aplikacji współpracującej z usługą Google Cloud Print Apple AirPrint Drukowanie najpopularniejszych rodzajów plików z dowolnej aplikacji współpracującej z usługą Apple AirPrint Wtyczka Brother Print Service Drukowanie przy użyciu urządzeń z systemem Android bez zainstalowanej dedykowanej aplikacji Mopria Drukowanie najpop